

GRUPE ÉLECTROGÈNE

GRUPE PRAMAC P3500I ESSENCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PRGRP3500I
Désignation	GRUPE ÉLECTROGÈNE PRAMAC INSONORISÉ TYPE P3500I
Puissance maxi	3KW MAXI / 3.3KW CONTINU
Type régulation de tension	INVERTER
Sortie	2 PRISES NF 10/16A 2P+T 230V
Niveau sonore	61 DB(A)
Type Moteur	PRAMAC OHV ESSENCE
Réservoir	10 LITRES
Dimensions (Lxlxh)	601 X 458 X 522 MM
Autonomie à 75%	6 HEURES
Poids	ENV. 49.5 KG

CONTRÔLE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

COMMANDES :

Sélecteur de démarrage : O/I

Starter

Bouton de démarrage

Vitesse du moteur : le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour offrir une excellente économie de carburant et une réduction du niveau sonore.

ÉQUIPEMENTS :

Puissance de sortie (voyant lumineux - Vert)

Surcharge et manque d'huile (voyant lumineux

- Rouge) Voltmètre / Compteur horaire / Fréquen-

cemètre / Jauge de carburant

Connecteurs pour kit parallèle

PROTECTIONS :

Surcharge

Sécurité manque d'huile

Court-circuit

Surtension

Surchauffe

Protection panneau de commande IP 44

SORTIE :

n°2 USB DC 5V 2A